

## Zestawienie podstawowych materiałów oświetleniowych

### Kable i przepusty:

Przęsło kablowe		Długość wykopu, o głębokości 0,8m	Długość przepustu SRS110 (przewiert, głębokość 1m)	Długość przepustu DVK110 (podkop lub odkrywka, głęb. 1m)	Długość odcinka kabla YAKY4x25	Długość obwodu
od słupa	do słupa					
szafka	nr 1/1	10			21.4	
nr 1/1	nr 1/2	27.5			37.6	
nr 1/2	nr 1/3	38.5		7	49.2	
nr 1/3	nr 1/4	32		6.5	42.3	
nr 1/4	nr 1/5	38		6.5	48.5	
nr 1/5	nr 1/6	32		6.5	42.3	
nr 1/6	nr 1/7	43.5		6.5	54.3	
nr 1/7	stup istniejący	70	8		82.3	<b>377.9</b>
szafka	nr 2/1	18		8	28.2	
nr 2/1	nr 2/2	38		8	49.0	
nr 2/2	nr 2/3	40		6	50.5	
nr 2/3	nr 2/4	37		8	48.0	
nr 2/4	nr 2/5	43		6.5	53.7	
nr 2/5	nr 2/6	37		16	50.4	
nr 2/6	nr 2/7	42			50.7	<b>330.5</b>
<b>SUMA</b>		<b>546.5</b>	<b>8.0</b>	<b>85.5</b>	<b>708.4</b>	
wspólny wykop		<b>32.5</b>				
ostateczna długość wykopu		<b>514.0</b>				

Przęsło kablowe		Długość wykopu, o głębokości 0,8m	Długość przepustu SRS110 (przewiert, głębokość 1m)	Długość przepustu DVK110 (podkop lub odkrywka, głęb. 1m)	Długość odcinka kabla YAKY4x35	Długość zasilacza
od złącza	do szafki					
złącze ZK4p	szafka SO	1			12.0	12.0