

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: **Budynek przy ul. S. Jaracza 65/3 w Świnoujściu**

Inwestor: **Urząd Miasta Świnoujścia, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul.Monte Cassino 8; 72-600 Świnoujście**

Nazwa opracowania: **Remont lokalu mieszkalnego. Instalacja elektryczna.**

Branża: **Elektryczna.**

Oświadczenie:

**My niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Prawo Budowlane – art.20 par.4 z 16.04.2004).**

Projektował: **mgr inż. Adam Białczewski
upr. nr ZAP/0066/POOE/07**

Sprawdzał: **mgr inż. Jan Załoga
upr. nr 204/Sz/84**

1. **Spis treści**

1. Spis treści.....	2
2.Wstęp	3
2.1.Podstawa techniczna opracowania.	3
2.2. Zakres rzeczowy.	3
2.3. Opis stanu istniejącego.	3
3.Rozwiązania projektowe.	3
3.1.Zasilanie podstawowe.	3
3.2.Instalacja wewnętrzna lokalu.....	3
3.3.Uziemienia i połączenia wyrównawcze.....	3
3.4.Ochrona przeciwporażeniowa.	3
4.Obliczenia techniczne.	3
4.1.Bilans mocy i dobór kabla z zabezpieczeniem.....	3
4.2.Spadek napięcia.....	3
5.Uwagi końcowe.....	3
6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	4
6.1.Zakres robót zamierzenia budowlanego.....	4
6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	4
6.3. Wskazanie elementów które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	4
6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas wykonywania robót budowlanych oraz sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.	4

2.Wstęp

2.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawę techniczną opracowania stanowi:

- Aktualne przepisy, normy, zarządzenia i katalogi;
- Uzgodnienia wewnętrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.

Projekt obejmuje swoim zakresem instalację elektryczną pomieszczeń mieszkalnych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

2.3. Opis stanu istniejącego.

Istniejące lokale mieszkalne posiadają instalację elektryczną, **projekt nie przewiduje wzrostu mocy zapotrzebowanej.**

3.Rozwiązania projektowe.

3.1.Zasilanie podstawowe.

Projektuje się zasilanie projektowanej tablicy mieszkaniowej TM z istniejącej w budynku tablicy licznikowej. Projektuje się układany pod tynkiem w rurce osłonowej przewód typu YDYż3x6mm²/750V zabezpieczony w tablicy licznikowej bezpiecznikiem 20A/gG.

3.2.Instalacja wewnętrzna lokalu.

Projektuje się tablicę mieszkaniową zasilającą obwody oświetlenia i gniazd wtykowych. Projektuje się obwód zasilania pojemnościowego podgrzewacza wody. Obwody oświetlenia zasilic przewodami typu YDY3x1,5mm²/750V, gniazda wtykowe zasilic przewodami typu YDY3x2,5mm²/750V. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi oraz dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA.

3.3.Uziemienia i połączenia wyrównawcze.

Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w obrębie budynku ochronne połączenia wyrównawcze obejmujące przyłącza do budynku i RG z tablicą licznikową oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze w obrębie mieszkania. Projektuje się ochronnik przepięciowy typ II w tablicy mieszkaniowej.

3.4.Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane przez wyłączniki nadmiarowoprądowe. Jako ochrona uzupełniająca przyjęto wyłączniki różnicowoprądowe oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze.

4.Obliczenia techniczne.

4.1.Bilans mocy i dobór kabla z zabezpieczeniem.

Projektuje się układany w rurce osłonowej przewód YDYżo 3x6mm²/750V o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej $I_z=38A$ zabezpieczony w tablicy licznikowej bezpiecznikiem 20A/gG dla prądu maksymalnego $I_B = 19A$ przy mocy przyłączeniowej $P_m = 4kW/230V$ i $\cos \Phi = 0,93$. Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwarć i przeciążeń:

- a) $I_B \leq I_n \leq I_z$ $19A < 20A < 38A$ → spełnione
b) $I_2 \leq 1,45 I_z$, $I_2=1,6 I_n=1,6 \times 20A=32A$, $32A < 1,45 \times 38A = 55A$ → spełnione

4.2.Spadek napięcia.

Spadek napięcia na odcinku :

Tablica licznikowa – tablica mieszkaniowa TM – przewód YDYżo3x6mm²/750V, $l=8m$, $\Delta U\%=0,4\%$

5.Uwagi końcowe.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z PN, przeprowadzić badania linii kablowych, pomiary rezystancji uziemień, ciągłości połączeń wyrównawczych oraz sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. **Przepięcia uzgodnić z właścicielem obiektu oraz właściwym rejonem energetycznym na podstawie indywidualnych warunków i uzgodnień.**

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

6.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

W ramach zamierzenia budowlanego należy wykonać instalację elektryczną lokalu mieszkalnego. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Obiekty związane z wykonaniem robót: Istniejący budynek przy ul. S. Jaracza 65/3 w Świnoujściu.

6.3. Wskazanie elementów które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace na placu budowy.

6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas wykonywania robót budowlanych oraz sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.

Podczas prac związanych z układaniem kabli oraz wykonywaniu instalacji wewnętrznej występuje zagrożenie powstania urazów mechanicznych. Wprowadzanie i podłączanie wewnętrznej linii zasilającej do szafki licznikowej uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych robót.